

Технический паспорт

Содержание

VW3A4556 3

Технический паспорт



VW3A4556

Сетевой дроссель 100 А, 0,3 мГн, IP00

Основные характеристики

Применение	Для защиты от сетевых перенапряжений и снижения гармоник от ПЧ
Марка	Altivar 61 и 71
Тип	Сетевой дроссель
Номинальный ток, А	100
Значение индуктивности, мГн	0.3
Степень защиты корпуса	IP00
Производитель	Schneider Electric

Обзор

Сетевые дроссели позволяют обеспечить лучшую защиту от сетевых перенапряжений и уменьшить гармоники тока, вырабатываемые преобразователем частоты.

Рекомендуемые дроссели позволяют ограничить линейный ток. Они разработаны в соответствии со стандартом EN 50178 (VDE 0160, уровень 1 перенапряжения большой мощности в питающей сети).

Значения индуктивности соответствуют падению напряжения от 3 до 5 % номинального напряжения сети. Более высокое значение вызывает потерю момента.

Дроссели устанавливаются на входе преобразователя частоты.

Применение

Использование сетевых дросселей особенно рекомендуется в следующих случаях:

- ☐ при параллельном включении нескольких преобразователей с близко расположенными соединениями;
- ☐ при наличии в сети питания значительных помех от другого оборудования;
- ☐ при асимметрии напряжения питания между фазами $> 1,8$ % номинального напряжения;
- ☐ при питании ПЧ от линии с низким полным сопротивлением (преобразователь расположен рядом с трансформаторами, в 10 раз более мощными, чем преобразователь);
- ☐ при установке большого количества ПЧ на одной линии;
- ☐ для уменьшения перегрузки конденсаторов, повышающих $\cos \varphi$, если установка оснащена батареей конденсаторов для повышения коэффициента мощности.