

Технический паспорт

Содержание

UG00Z1U15RD1045 3

Технический паспорт



UG00Z1U15RD1045

Шкаф управления задвижкой UG00Z, 1х1,5 кВт, Схема управления: В ручном режиме от кнопок на шкафу и в дистанционном режиме по дискретным сигналам, Схема питания: 1 ввод, без АВР, без вводного аппарата, ~3х380V, IP54 УХЛ4

Основные характеристики

Тип шкафа	Шкаф управления электроприводом задвижки
Количество электрозадвижек	1
Номинальная мощность ЭД, кВт	1.5
Ток ЭД, А	2,5...4,0 А
Ном.ток шкафа, А	4.5
Схема управления	В ручном режиме от кнопок на шкафу и в дистанционном режиме по дискретным сигналам
Схема питания	1 ввод, без АВР, без вводного аппарата
Напряжение питания	~3х380V
Степень защиты корпуса и климатическое исполнение	IP54 УХЛ4
Производитель	INOVA GROUP

Обзор

Шкаф управления электроприводом задвижки (ШУЗ) UG00Z предназначен для управления одной или несколькими электрофицированными задвижками в ручном режиме от органов ручного управления или в дистанционном режиме от внешней автоматики (шкафа управления насосами и пр.).

Могут применяться совместно со шкафами управления насосами Smart PCS UG70.