Технический паспорт



Содержание

LC1F630M7																												~	
1 (:1 F630W/																												- ≺	
	 	•	 •	 • •	 	 •	 	•	 	• •	• •	 • •	 	•	• •	 •	• •	 •	 	•	• •	 	• •	 •	 •	 •	 		/

Технический паспорт



LC1F630M7

Контактор нереверсивный TeSys LC1D, 630 A, катушка 220V AC

Основные характеристики

Тип	Контактор нереверсивный									
Марка	TeSys LC1D									
Применение	Активная нагрузка, Управление электродвигателем									
Количество полюсов	3									
Мощность 3-ф электордвигателя (АС-3 при Ue=380B), кВт	335									
Номинальный ток (по категории AC-3), A	630									
Номинальное напряжение	1000V									
Напряжение управления	220V AC									
Производитель	Schneider Electric									

Обзор

TeSys F - Контакторы до 450кВт/400В и 1600А/АС1.

Особенности:

- Цепи управления на постоянном или переменном токе 50/400 Гц;
- Универсальность (доступны многочисленные опции);
- Безопасность эксплуатации;
- Быстрый, простой монтаж контактора.

Преимущества

Этот чрезвычайно компактный контактор модели F предложит вам неограниченные возможности достижения высокой эффективности работы. В сочетании с электронным реле LR9 или автоматическим выключателем электродвигателя эти контакторы – идеальный решения, предлагающие быстрый и простой выбор наряду с широким спектром универсальных дополнительных аксессуаров для еще большей гибкости.

Применение

Промышленность, инфраструктура, строительство и т. д.:

- Управление всеми типами двигателей в обычных или жестких условиях эксплуатации;
- Управление цепями с активным сопротивлением, индуктивными и емкостными цепями.